



Mandatario senza rappresentanza del  
**CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE**  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017  
Via Agnone n°68 - 96016 - Lentini (SR)

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLE ATTREZZATURE DANNEGGiate DA EVENTI  
ALLUVIONALI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE  
DANNAGGIATE E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI  
RILASCIO FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI INTERCON-  
NESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO

## PROGETTO ESECUTIVO

		2	1	S	R		E.1
Codice Lavoro	Anno	Provincia	Scala		N° allegati		

VISTI ED APPROVAZIONI

**OGGETTO:**

PIANO DI SICUREZZA DI MANUTENZIONE

<b>IL PROGETTISTA</b> (Dott. Ing. Vincenzo Indelicato)
---

<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (Geom. Corrado Montoneri)
--

<b>IL COORDINATORE SICUREZZA e D.L.</b> (Geom. Paolo Fisicaro)
---

<b>V.TO IL DIRIGENTE AREA TECNICA MANUTENZIONE</b> (Dr. Geol. Gaetano Punzi)
---

<b>IL DIRIGENTE AREA TECNICA PROGETTAZIONE</b> (Dr. Ing. Eugenio Pollicino)
--

REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	ANNOTAZIONI
	Novembre 2021				prezzario 2019

## Sommario

1. PREMESSA .....	1
2. DEFINIZIONI .....	2
3. TIPI DI MANUTENZIONE .....	3
4. PROGRAMMA DELLA MANUTENZIONE.....	4
4.1    Esecuzione in sicurezza degli interventi	4
4.2    Controlli preliminari per la sicurezza degli operatori	5
4.3    FERMO IMPIANTO O PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE	5
4.4    DOCUMENTI D'IMPIANTO	5
4.5    PERIODICITA' DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	6
4.6    REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	6
4.7    VERIFICHE SECONDO LA CEI 0-15 ( e nuova norma CEI 78-17)	7
4.8    PROGRAMMA DI MANUTENZIONE CABINA MT/bt	7
5. Manuale di manutenzione e programma di manutenzione.....	8
5.1    Normativa di riferimento	8
5.2    Tipologia di interventi manutentivi	8
5.3    Responsabile dell'attività manutentiva	8
5.4    Esecuzione in sicurezza degli interventi	9
6. Fascicolo di manutenzione .....	9
7. Interventi e relative schede manutentive .....	10
7.1    Piano delle verifiche .....	10
7.2    SCHEDE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE .....	12
8. REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.....	22
9. Manuale d'uso avviatori .....	22

## 1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il manuale d'uso e di manutenzione degli impianti MT/bt che saranno realizzate Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilascio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro.

Il presente manuale d'uso e manutenzione costituisce una bozza tipo e dovrà essere integrato con i documenti che, per norma e capitolato, saranno forniti dall'appaltatore e redatti direttamente delle rispettive case costruttrici.

Di seguito vengono riportati i principi generali di manutenzione delle cabine MT/bt e relativi quadri di bassa tensione.

Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede

La sostituzione dello scomparto generale CEI 0-16

La sostituzione di uno scomparto TRAFO con Interruttore di manovra e sezionatore combinato con fusibili

La fornitura ed installazione di un trasformatore trifase da 630 kVA in resina epossidica

La fornitura ed installazione di Box per trasformatore MT/bt

La sostituzione dei cavi MT

La fornitura e posa del nuovo quadro generale bassa tensione

La fornitura ed installazione di n. 2 avviatori con soft start per pompa da 160 kW

La sostituzione dei cavi bassa tensione

La manutenzione straordinaria delle tre linee pompa composta da valvola motorizzata e valvola di non ritorno

Il presente documento descrive il manuale d'uso e manutenzione delle opere specialistiche previste in progetto.

Per le parti non citate, si rimanda al manuale d'uso e manutenzione del progetto generale.

Per uso, in una cabina elettrica si intende sostanzialmente il piano di interventi e manutenzione, considerando che le manovre saranno effettuate durante tali interventi manutentivi.

Per il manuale d'uso dei componenti tecnologici quali gli interruttori, l'avviatore della pompa ed il relativo sistema di automazione, si rimanda ai manuali specifici dei produttori che dovranno essere consegnati dall'appaltatore unitamente a tutta la documentazione finale.

## 2. DEFINIZIONI

### **Cabina Elettrica MT/bt**

Si definisce **Cabina Elettrica MT/bt**, un'area elettrica chiusa con apparecchiature e/o trasformatori in reti di distribuzione.

### **Area elettrica chiusa**

Locale o luogo per l'esercizio di impianti o componenti elettrici il cui accesso è consentito esclusivamente a persone formate ed esperte, a persone formate ed istruite oppure a persone comuni sotto la sorveglianza di persone formate (persone esperte o istruite); l'accesso è consentito, ad esempio, mediante l'apertura di porte o rimozione di barriere (con l'uso di chiavi o di attrezzi) sulle quali siano chiaramente applicati segnali idonei di avvertimento.

L'Aeeg incentiva e raccomanda gli Utenti MT che godono dei requisiti semplificati ad effettuare la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 refertando su apposito registro secondo le periodicità previste dalla stessa norma CEI 0-15.

Il decreto legislativo 81/8 obbliga il datore di lavoro ad eseguire la manutenzione della cabina

“il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione”;

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro “predisponde le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto”;

il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle **indicazioni** contenute nei manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle **indicate nelle pertinenti norme tecniche**.

- Norma CEI 78-17 - Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali

## **(sostituisce la La Norma CEI 0-15**

La Norma CEI 78-17 si applica alle cabine elettriche MT/BT dei clienti Utenti finali.

Fornisce orientamenti sugli interventi necessari per mantenere le cabine elettriche in stato di sicurezza ed efficienza tali da prevenire guasti che potrebbero, in particolare, influire negativamente sulla qualità del servizio elettrico.

Per manutenzione delle cabine (in base alle norme CEI) si intende l'insieme degli:

- interventi finalizzati a contenere il degrado **normale d'uso** nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque **non modifichino** la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso (**manutenzione ordinaria**);
- interventi, con **rinnovo e/o sostituzione** di sue parti, che **non modifichino** in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare l'impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l'impiego di strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente (**manutenzione straordinaria, es. adeguamento**).

**Non rientrano negli interventi di manutenzione, quelli attinenti alla costruzione di nuove parti, di trasformazioni ed ampliamenti di impianti di cabine MT/BT, nonché tutte le manovre di esercizio e messa in sicurezza necessarie per poter eseguire gli interventi suddetti.**

### **3. TIPI DI MANUTENZIONE**

#### **Manutenzione preventiva:**

è finalizzata a ridurre la probabilità di guasto in un impianto e il degrado dei componenti; si sviluppa secondo scadenze prefissate o altri criteri predeterminati (in genere durante le fermate dell'impianto), il che può comportare la sostituzione di parti elettriche critiche, indipendentemente dal loro stato d'uso.

Si distinguono:

- **Manutenzione programmata;**
- **Manutenzione ciclica;**
- **Manutenzione secondo (su) condizione;**
- **Manutenzione predittiva (controllata).**

#### **Manutenzione correttiva (detta anche a guasto):**

Si attua per riparare guasti o danni, dopo la rilevazione degli stessi, per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto;

Si differenzia in:

- **Manutenzione d'urgenza (emergenza):** eseguita immediatamente alla rilevazione del guasto per evitare conseguenze altrimenti inaccettabili;
- **Manutenzione differita:** ritardata in base a specifiche esigenze operative.

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti dagli addetti alla manutenzione nel rispetto delle Norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 in quanto rientrano tra i lavori elettrici.

### **Manutentore**

Soggetto fisico unico **che ha la responsabilità complessiva della manutenzione**; in particolare degli aspetti di sicurezza, tecnici e gestionali/amministrativi. Il manutentore può eseguire operazioni manutentive manuali e/o strumentali sugli impianti di cabine MT/BT.

**Deve possedere almeno i requisiti previsti per il Preposto ai Lavori (PL).**

### **Addetti alla manutenzione**

Persone alle dipendenze (o subordinate) del (al) manutentore che **eseguono le operazioni manutentive, manuali e/o strumentali**, degli impianti di cabine MT/BT.

Gli addetti alla manutenzione che eseguono lavori elettrici devono possedere i requisiti previsti per le Persone Esperte (**PES**) o per le Persone Avvertite (**PAV**); gli addetti alla manutenzione che non eseguono lavori elettrici rientrano tra le Persone Comuni (**PEC**).

## **4. PROGRAMMA DELLA MANUTENZIONE**

### **4.1 Esecuzione in sicurezza degli interventi**

Gli interventi di manutenzione sono eseguiti solitamente con il relativo impianto fuori tensione e messo in sicurezza, ma non sono esclusi gli interventi che rientrano tra le attività eseguite in zona prossima di impianti in tensione e/o in zona di lavoro sotto tensione secondo quanto indicato dalle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.

Nota: si ricorda che rientrano nel campo di applicazione delle suddette norme anche i lavori che prevedano l'accesso a parti elettriche messe fuori tensioni in occasione dell'esecuzione del lavoro.

In particolare dovranno essere individuate le figure di:

- responsabile dell'impianto (RI), inteso come colui che ha in carico la cabina MT/BT oggetto di intervento manutentivo e che ne gestisce l'assetto impiantistico durante le attività lavorative
- preposto ai lavori (PL), inteso come persona designata alla responsabilità della conduzione operativa dell'attività manutentiva sul posto di lavoro

E' altresì fondamentale che chi esegue operativamente l'attività manutentiva sia stato riconosciuto dal proprio datore di lavoro come persona esperta (PES) o, se è prevista l'esecuzione di lavori elettrici su parti in tensione (fino a 1.000 V), persona idonea.

Nota: si rammenta che per poter operare su parti in tensione superiore a 1.000Vac, occorre un'apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro (DM 04/02/2011).

#### 4.2 Controlli preliminari per la sicurezza degli operatori

Verifica efficienza serrature, blocchi e interblocchi;

Presenza cartelli di pericolo, divieto, sicurezza;

Presenza di barriere isolanti;

Verifica dei gradi di protezione, delle distanze delle parti attive dalle barriere;

Presenza della messa a terra delle schermature dei cavi MT;

Integrità delle connessioni di terra;

Assenza di materiali infiammabili;

Verifica della temperature delle parti accessibili;

Verifica pressione del gas SF6;

Verifica temperatura olio trasformatore;

Verifica posizionamento apparecchiature relativamente allo sfogo dei gas in caso di arco interno.

#### 4.3 FERMO IMPIANTO O PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE

In seguito ai controlli preliminari effettuati se viene riscontrata una criticità per la sicurezza degli addetti occorre procedere allo stop immediato dell'impianto coerentemente con l'art. 5.3.4 della norma CEI EN 50110 "si devono tempestivamente eliminare di difetti che costituiscono pericolo immediato o sconnettere senza ritardi le parti difettose impedendone la riconnessione"

In caso di anomalia tecnica grave che non pregiudica la sicurezza, occorre programmare il fermo impianto per le attività di ripristino

Una volta rimosse le criticità/anomalie classificate con priorità alta si può procedere con la pianificazione della manutenzione preventiva a programma avendo già reperito:

#### 4.4 DOCUMENTI D'IMPIANTO

Fanno parte della documentazione obbligatoria di impianto:

- schemi elettrici;
- planimetria cabina riportante la disposizione dei componenti;
- piano delle tarature delle protezioni;

Per il manuale d'uso si rimanda ai seguenti documenti forniti a cura dell'appaltatore:

- Interruttori MT;
- Quadri MT;
- Sezionatori combinati con fusibili;
- Protezioni;
- UPS;
- Avviatore con soft starter

#### 4.5 PERIODICITA' DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

In generale la frequenza degli interventi di manutenzione deve essere stabilita di volta in volta tenendo conto:

- delle modalità e gravità del servizio e dello stato dell'impianto e dei componenti;
- delle condizioni ambientali (es. penetrazione di acqua o corpi solidi, esposizione a temperature ambientali anormali (molto alte o molto basse), esposizione ad irraggiamento solare diretto con presenza di raggi ultravioletti);
- dell'esposizione a polluzione industriale elevata;
- delle periodicità indicate dalla norma CEI 0-15 validate, ai fini dell'acquisizione del diritto ad accedere al godimento degli indennizzi automatici in caso del mancato rispetto degli standard di qualità del servizio.

#### 4.6 REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

L'esito dei controlli deve essere verbalizzato a cura del datore di lavoro e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Gli Utenti MT che godono dei requisiti semplificati hanno l'obbligo di referire su apposito registro costituito dalle schede.

Anche la norma CEI EN 50110 prevede di registrare l'esito delle ispezioni.

Il periodo di conservazione delle schede di manutenzione deve essere fissato nel contratto di appalto in accordo tra le parti sulla base di quanto stabilito per esempio in termini di garanzia di durata degli interventi di manutenzione; altrimenti, deve essere almeno pari alla periodicità maggiore prevista tra tutte quelle indicate nel pacchetto di schede manutentive afferenti all'impianto di cabina MT/BT considerato.

#### 4.7 VERIFICHE SECONDO LA CEI 0-15 ( e nuova norma CEI 78-17)

Comprendono gli esami a vista, controlli manuali e strumentali e manovre atti ad accertare la corretta funzionalità di apparecchiature/componenti che fanno parte degli impianti elettrici.

Comprendono altresì gli esami a vista e controlli atti ad accertare l'integrità delle parti non elettriche di cabine MT/BT e dei servizi funzionali a queste ultime.

**Si evidenzia che nella presente Norma non sono riportati gli interventi di verifica prescritti da obblighi di legge (ad esempio le verifiche degli impianti di terra, PCB, ecc.).**

#### 4.8 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE CABINA MT/bt

L'esercizio e la manutenzione delle cabine hanno come scopo quello di assicurarne un'elevata affidabilità (intesa come pronta individuazione delle anomalie ,della prevenzione dei guasti e di un monitoraggio funzionale) e di garantirne la sicurezza.

Al personale addestrato è conferita la responsabilità per la corretta effettuazione delle verifiche periodiche.

Nella descrizione seguente si definiscono le *operazioni fondamentali* per la manutenzione ordinaria delle cabine MT/bt tenendo presente che le cabine presentando una grande eterogeneità nella loro composizione la procedura va applicata di volta in volta in base alle apparecchiature presenti.

Ovviamente qualora vi siano presenti apparecchiature non menzionate nelle schede seguenti, le stesse andranno integrate o aggiornate.

**Le operazioni di manutenzione programmata vanno effettuate sempre a circuito non energizzato, eseguendo le relative procedure per la messa in sicurezza dell'impianto e con l'affissione dei relativi cartelli monitori.**

## 5. Manuale di manutenzione e programma di manutenzione

### 5.1 Normativa di riferimento

Per una corretta esecuzione della manutenzione delle cabine MT/BT si può fare riferimento a:

- Norma CEI 78-17 - Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
- Norma CEI 0-15 - Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali (abrogata)

La norma CEI 0-15, ancorché abrogata viene riportata a causa di un mancato coordinamento fra comitati CEI ed autorità per l'energia. Infatti, per la manutenzione delle cabine elettriche con requisiti semplificati ai fini dell'esenzione del pagamento del CTS, la delibera dell'Autorità per l'energia fa ancora riferimento alla CEI 0-15.

### 5.2 Tipologia di interventi manutentivi

Lo scopo di un intervento manutentivo è quello di mantenere inalterate nel tempo le prestazioni di un impianto. Esistono fondamentalmente 3 tipi di manutenzione:

- **Manutenzione preventiva:** finalizzata a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte guasti che comportino la necessità di interventi per il ripristino della normale funzionalità. Questa tipologia di intervento non modifica la struttura essenziale dell'impianto o la sua destinazione d'uso;
- **Manutenzione predittiva** costituita da:
  - verifiche dello stato di conservazione ed efficienza dei componenti interessati;
  - prove strumentali finalizzate a determinare il tempo di vita residuo dei componenti, con lo scopo di evidenziare la necessità di sostituzione dei componenti stessi ed evitare, programmando opportunamente l'intervento sostitutivo, pesanti disservizi;
  - proposte di sostituzioni dei componenti esistenti prossimi al fine vita con prodotti di nuova generazione.
- **Manutenzione correttiva,** costituita fondamentalmente da un rinnovo e/o da una sostituzione dei componenti che non vada a modificare in modo sostanziale le prestazioni dell'impianto e sia principalmente destinato a riportare l'impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio.

### 5.3 Responsabile dell'attività manutentiva

Il manutentore è la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità complessiva della manutenzione; in particolare degli aspetti di sicurezza, tecnici e gestionali/amministrativi. Il manutentore può eseguire o fare eseguire, dal proprio personale o da terzi, operazioni manutentive manuali e/o strumentali sugli impianti di cabine MT/BT.

## 5.4 Esecuzione in sicurezza degli interventi

Gli interventi di manutenzione sono eseguiti solitamente con il relativo impianto fuori tensione e messo in sicurezza, ma non sono esclusi gli interventi che rientrano tra le attività eseguite in zona prossima di impianti in tensione e/o in zona di lavoro sotto tensione secondo quanto indicato dalle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.

Nota: si ricorda che rientrano nel campo di applicazione delle suddette norme anche i lavori che prevedono l'accesso a parti elettriche messe fuori tensioni in occasione dell'esecuzione del lavoro.

In particolare dovranno essere individuate le figure di:

- responsabile dell'impianto (RI), inteso come colui che ha in carico la cabina MT/BT oggetto di intervento manutentivo e che ne gestisce l'assetto impiantistico durante le attività lavorative;
- preposto ai lavori (PL), inteso come persona designata alla responsabilità della conduzione operativa dell'attività manutentiva sul posto di lavoro.

E' altresì fondamentale che chi esegue operativamente l'attività manutentiva sia stato riconosciuto dal proprio datore di lavoro come persona esperta (PES) o, se è prevista l'esecuzione di lavori elettrici su parti in tensione (fino a 1.000 V), persona idonea.

Nota: si rammenta che per poter operare su parti in tensione superiore a 1.000Vac, occorre un'apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro (DM 04/02/2011).

## 6. Fascicolo di manutenzione

La documentazione relativa a tutti gli specifici interventi di manutenzione consiste sostanzialmente nella predisposizione di un "fascicolo di manutenzione" comprendente gli schemi elettrici degli impianti oggetto della manutenzione e di una raccolta di schede tecniche.

Le schede di manutenzione, destinate alla formazione del fascicolo di manutenzione, devono essere predisposte a cura dell'unità o della persona che ha la titolarità dell'impianto elettrico da mantenere e devono contenere almeno i seguenti dati:

- identificativo della cabina MT/MT e/o MT/BT cui si riferisce la scheda;
- codifica o n° progressivo della scheda;
- denominazione del circuito funzionale e/o dell'elemento da esaminare ai fini della manutenzione;
- descrizione sintetica delle verifiche o degli interventi da eseguire sul componente;
- intervallo temporale massimo tra un intervento manutentivo e il successivo;
- interventi particolari che l'addetto alla manutenzione ha effettuato o non ha potuto effettuare per mancanza di attrezzature/materiali o per impossibilità tecniche;
- data di esecuzione dell'intervento manutentivo;

- esito dell'intervento;
- firme dei manutentori.

## 7. Interventi e relative schede manutentive

Le norme CEI 0-15 e CEI 78-17 offrono esaurenti esempi di schede di manutenzione con indicati i principali interventi da eseguire. Se ne riporta nel seguito un estratto dei più significativi.

Nota: le periodicità indicate nelle tabelle seguenti non sono arbitrarie, ma desunte sia da manuali tecnici dei costruttori, sia dall'esperienza maturata nel settore.

### 7.1 Piano delle verifiche

*Tabella 1 – esame del quadro media tensione*

<b>Intervento</b>
QMT - Verifiche e interventi: esame a vista dello stato dell'intera struttura metallica
QMT - Verifiche e interventi: presenza di corpi estranei all'interno del quadro
QMT - Verifiche e interventi: pulizia parti isolanti e parti attive
QMT - Verifiche e interventi: controllo serraggio della bulloneria
QMT - Verifiche e interventi: controllo aperture per passaggio cavi e tamponature
QMT - Verifiche e interventi: pulizia cinematismi, lubrificazione
QMT - Verifiche e interventi: controllo blocchi e interblocchi
QMT - Verifiche e interventi: pulizia e serraggio morsettiero
QMT - Verifiche e interventi: controllo collegamenti ausiliari
QMT - Verifiche e interventi: controllo illuminazione interna, resistenza anticondensa, segnalatori presenza/assenza di tensione
QMT - Verifiche e interventi: intelleggibilità e completezza targhe per sequenza manovre
QMT - Verifiche e interventi: funzionalità delle parti estraibili
QMT - Verifiche e interventi: funzionalità degli otturatori

*Tabella 2 – esame del trasformatore MT/BT in resina*

<b>Intervento</b>
TR - S - Verifiche e interventi: controllo dati di targa
TR - S - Verifiche e interventi: pulizia generale da polvere e sporcizia
TR - S - Verifiche e interventi: controllo presenza ostruzioni nei canali di raffreddamento
TR - S - Verifiche e interventi: controllo serraggio bulloneria di fissaggio a pavimento
TR - S - Verifiche e interventi: controllo serraggio bulloneria terminali MT/BT

TR - S - Verifiche e interventi: controllo funzionamento eventuali ventilatori e centralina comandi
TR - S - Verifiche e interventi: controllo collegamenti sonde di temperatura
TR - S - Verifiche e interventi: controllo stato dei dispositivi meccanici per movimentazione TR

*Tabella 3 – esame del quadro BT*

<b>Intervento</b>
QBT - Verifiche/interventi: esame a vista dello stato dell'intera struttura metallica
QBT - Verifiche/interventi: presenza di corpi estranei all'interno del quadro
QBT - Verifiche/interventi: pulizia parti isolanti e parti attive
QBT - Verifiche/interventi: controllo serraggio della bulloneria meccanica
QBT - Verifiche/interventi: controllo serraggio della bulloneria elettrica
QBT - Verifiche/interventi: controllo aperture per passaggio cavi e tamponature
QBT - Verifiche/interventi: pulizia cinematicismi, lubrificazione
QBT - Verifiche/interventi: controllo blocchi e interblocchi
QBT - Verifiche/interventi: pulizia e serraggio morsettiero
QBT - Verifiche/interventi: controllo collegamenti ausiliari
QBT - Verifiche/interventi: intelleggibilità e completezza targhe per sequenza manovre
QBT - Verifiche/interventi: funzionalità delle parti estraibili
QBT - Verifiche/interventi: funzionalità degli otturatori

## 7.2 SCHEDE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

	<b>LOCALE CABINA</b>	<b>TEMPISTICA</b>					
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Rimuovere gli eventuali materiali non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale.					1	
2	Controllo integrità delle griglie di aerazione e pulizia delle stesse					1	
3	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi.					1	
4	Carica degli estintori					1	
5	Verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto.					1	
6	Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti: reti, cancelli, plexiglas, ecc.					1	
7	Tinteggiatura esterna cabina e rifacimento impermeabilizzazione copertura.						5

	<b>SEZIONATORI MT</b>	<b>TEMPISTICA</b>					
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Eseguire la pulizia e il controllo visivo dell'integrità degli isolatori					1	
2	Verificare l'efficacia degli Interblocchi meccanici e/o elettrici tra sezionatori di linea e sezionatori di terra					1	
3	Misurare la resistenza di isolamento ogni 5 anni					1	
4	Verificare la tensione di alimentazione degli accessori elettrici del comando					1	
5	Per i circuiti ausiliari controllare il funzionamento delle segnalazioni e del comando motorizzato (se previsto)					1	
6	Controllare i serraggi, i contatti sezionati (solo per interruttore sezionabile)					1	
7	Eseguire il controllo di serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori					1	
8	Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione					1	
9	Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione					1	
10	Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra					1	
11	Verificare la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche e delle apparecchiature installate					1	

	<b>FUSIBILI</b>	TEMPISTICA					
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Effettuare controllo visivo						1
2	Verificare le caratteristiche elettriche di progetto						1
3	Verifica integrità						2

	<b>INTERRUTTORI SF6</b>	TEMPISTICA					
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Controllo visivo integrità apparecchiatura e pulizia					1	
2	Controllare la pressione sul presso stato (se presente) per eventuali perdite del gas						1
3	Eseguire cinque manovre meccaniche di chiusura e di apertura						1
4	Esame a vista dei poli (parti in resina).					1	
5	Esame a vista del comando e della trasmissione					1	
6	Controllare il serraggio della messa a terra						1
7	Controllo della funzionalità degli interblocchi						1
8	Controllare le molle e sostituirle se danneggiate						2
9	Ingrassare con prodotto idoneo i punti di caricamento delle molle del comando, i punti di caricamento della molla di apertura e gli agganci di chiusura e apertura						1

	<b>RELE' DI PROTEZIONE</b>	TEMPISTICA					
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Controllo visivo integrità apparecchiatura e pulizia					1	
2	Verificare a vista i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli progettuali					1	
3	Simulare l'intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell'interruttore					1	
4	<p>Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50N-51N) e di minima tensione, di tipo indiretto: Verificare a vista i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli progettuali.</p> <p>Verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra con l'apposito strumento. Prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici non siano rimasti aperti.</p>					1	

	<b>TRASFORMATORI IN RESINA</b>	TEMPISTICA					
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Funzionalità termosonde PT 100 / PTC						1
2	Controllo centralina					1	
3	Pulizia da polveri, depositi da sporco, eventuali corpi estranei sugli avvolgimenti					1	
4	Bulloneria dei collegamenti a stella /triangolo e terminali MT/BT						1
5	Controllo isolamento degli avvolgimenti tra loro e verso massa						1
6	Controllo centratura avvolg. MT/BT su nucleo Magnetico con il metro						1
7	Controllo piastre di registro blocchetti di sospensione con chiave dinamometrica						1

	<b>QUADRI ELETTRICI B.T</b>	<b>TEMPISTICA</b>					
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità degli armadi. Dove accessibili eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione.					1	
2	Eseguire la pulizia interna ed esterna dei quadri tramite aria compressa e aspirapolvere.					1	
3	Controllare lo stato delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici,ecc.).					1	
4	Controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle connessioni e la continuità del conduttore di messa a terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori deteriorati						1
5	Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione					1	
6	Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna del quadro se presente					1	
7	Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati (se presenti)					1	
8	Verificare il serraggio delle connessioni di potenza						1
9	Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte						1
10	Effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè, interruttori automatici)					1	

11	Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto					1	
12	Per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto. Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto					1	
13	Per le protezioni di tipo indiretto (dove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento					1	
14	Per il relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento					1	
15	Verifica visiva delle indicazioni riportate sull' interruttore relè min. tensione					1	
16	Verificare l'integrità della messa a terra delle apparecchiature					1	
17	Serraggio morsetti elettrici e barrature					1	
18	Verificare taratura dei relè di massima corrente					1	
19	Per i circuiti ausiliari :  1. Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari.  2. Controllare l'integrità degli interruttori verificando con il tester l'effettiva apertura e chiusura.  3. Controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade,						1

	<p>ecc verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto.</p> <p>4. Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agenda sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri.</p> <p>5. Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliare alimentandole e disalimentandole, dove possibile, o effettuare la verifica con il tester</p>					
--	--	--	--	--	--	--

N.	<b>RIFASAMENTO</b> DESCRIZIONE ATTIVITA'	<b>TEMPISTICA</b>					
		GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Controllare lo stato delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici,ecc.					1	
2	Verifica delle apparecchiature interne al quadro e misura assorbimento condensatori.					1	
3	Per i condensatori eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura, fare la pulizia dei condensatori e verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori dei morsetti nonché lo stato dei serraggi.					1	
4	Verificare la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture. metalliche e delle apparecchiature installate					1	

5	Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco					1	
6	Controllare serraggio morsetti di potenza					1	

N.	<b>GRUPPO DI CONTINUITA'</b>	TEMPISTICA					
		GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Controllo visivo e pulizia e sostituire le batterie scariche se necessario					1	
2	Verificare autonomia dei gruppi di continuità per circa un'ora					1	
3	Effettuare carica a fondo delle batterie					1	
4	Verificare il livello liquido batterie se necessario					1	
5	Verificare che i fori dei tappi siano liberi da impurità					1	
6	Verificare il buono stato delle connessioni elettriche					1	
7	Verificare la densità dell'elettrolita se necessario					1	

N.	<b>Impianto di Forza motrice, illuminazione normale e di emergenza ed estrattore d'aria</b>	TEMPISTICA					
		GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Verifica dello stato delle lampade interne ed esterne della cabina con eventuale sostituzione dei componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione e delle lampade guaste o invecchiate					1	

2	Verificare l'accensione dell'illuminazione di sicurezza provocando la mancanza di tensione di alimentazione					1	
3	effettuare una scarica delle lampade di emergenza per pochi minuti					1	
4	Per l'impianto forza motrice controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra.					1	
5	Controllare il corretto funzionamento dell'estrattore e effettuare pulizia della ventola					1	

	<b>IMPIANTO DI TERRA</b>	TEMPISTICA					
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Effettuare misure di terra						2
2	verificare l'integrità dei collegamenti ai dispersori di terra						1
	Verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili						1
3	Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di ossidazione o corrosione						2

	<b>PROVE E MISURE</b>	TEMPISTICA					
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GIO.	SETT.	MEN.	TRIM.	SEM.	ANN.
1	Effettuare misure di continuità di tutti i conduttori di protezione ed equipotenziali						3
2	Effettuare misura resistenza di isolamento						3

3	Misurare l'impedenza dell'anello di guasto Zg in fondo al circuito, cioè nel punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione e verificare la relazione secondo norme CEI							3
---	---	--	--	--	--	--	--	---

## 8. REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

L'esito dei controlli deve essere verbalizzato a cura del datore di lavoro e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Gli Utenti MT che godono dei requisiti semplificati hanno l'obbligo di referire su apposito registro costituito dalle schede.

Anche la norma CEI EN 50110 prevede di registrare l'esito delle ispezioni.

Il periodo di conservazione delle schede di manutenzione deve essere almeno pari alla periodicità maggiore prevista tra tutte quelle indicate nel pacchetto di schede manutentive afferenti all'impianto di cabina MT/bt considerato.

## 9. Manuale d'uso avviatori

Per il corretto uso degli avviatori ad inverter e degli avviatori a soft start si dovrà fare riferimento, sia in fase di interfacciamento al telecontrollo che nell'uso corrente, ai manuali forniti dalle rispettive case produttrici che l'appaltatore è tenuto a consegnare come documentazione finale unitamente ai certificati di conformità e collaudo delle apparecchiature.

Il Progettista

Dott. Ing. Vincenzo Indelicato